
Fax <u>e</u>




3 Stege bei E-Kette® beidseitig herausnehmbar Innenradius Deckel herausnehmbar Geschlossene und offene Bereiche kombinierbar Integrierte Zugentlastung möglich 6 Optimierte Gleitflächen 0 Breite, abgerundete Öffnungsstege - kabelschonend 7 Deckel bei Energierohr schwenkbar und herausnehmbar KMA Anschlusselemente mit "Rundum" Befestigungsmöglichkeit Anschlusselemente starr oder pendelnd lieferbar



 FL_{R} = mit erlaubtem Durchhang


S (FL_G) S (FLB)




Serie 28

Serie 29

Vollstegige E-Kette®



Serie R77 geschlossenes E-Rohr



Art. Nr.	Bi [mm]	Ba [mm]	R _[mm] Biegeradien
28/29/77.05	50	73	063** 075** 100**
28/29.06	68	91	125 150 175
28/29/77.07	75	98	200 220 250
28/29.087	87	110	300
28/29/77.10	100	123	Radius für alle Breiten!
28/29/77.11	108	131	
28/29.112	112	136	
28/29/77.120	125	148	
28/29.137	137	161	
28/29/77.15	150	173	
28/29.162	162	186	
28/29/77.170	168	191	
28/29.18	175	198	
28/29.187	187	211	
28/29/77.200	200	223	
28/29.212	212	236	
28/29.23	225	248	
28/29.237	237	261	
28/29/77.25	250	273	
28/29.262	262	286	
28/29.28	275	298	
28/29.29	287	311	
28/29/77.300	300	323	
28/29.312	312	336	
28/29.325	325	348	
28/29.337	337	361	
28/29.350	350	373	
28/29.362	362	386	* Deckel herausnehm-
28/29.375	375	398	bar, nicht schwenkbar
28/29.387	387	411	** Nicht für
28/29.400	400	423	R77 lieferbar



Bestellbeispiel: 5,0 m komplette E-Kette® (Rohrlänge oder Gliederanzahl angeben!)

5,0 m (90 Glieder) Serie 28.07.150.0

- + mit 2 Trennstegen 282 montiert jedes 2. Glied
- + 1 Satz Anschlusselemente mit C-Profil 280.07.12C

Art. Nr. mit gewünschtem Radius-Wert ergänzen z.B. 28.07. 150.0 Oben aufgeführte Biegeradien sind mit jeder Breite kombinierbar!

28 29

R77 E4/0

E4/0

(0) 22 03-96 49-800 +49-

22 03-96 49-222 0

Fax <u>교</u>












Teilung = 56 mm Glieder/m = 18 Kettenlänge = $S_2 + K$


R	063	075	100	125	150	175	200	220	250	300
H+20	180	205	255	305	355	405	455	495	555	655
D	130	150	175	200	225	250	275	295	325	375
K	340	380	465	550	620	700	780	850	940	1110


Die erforderliche Lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 40 \text{ mm}$ (bei 2,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.














Festpunkt mit Bolzen




Anschlusselemente

mit Zylinderkopfschraube M5 DIN 912-8.8

Breite	n-	Art. Nr. Komplettsatz			
Index		optional mit C-Profil	Bi		
.05.		280/770.05.12 C	50		
.06.		28006.12 C	68		
.07.		280/770.07.12 C	75		
.087.		280087.12 🖸	87		
.10.		280/770.10.12 C	100		
.11.		280/770.11.12 C	108		
.112.		280112.12 C	112		
.12.		280/770.12.12 C	125		
.137.		280137.12 C	137		
.15.		280/770.15.12 C	150		
.162.		280/162.12 C	162		
.17.		280/770.17.12 C	168		
.18.		28018.12 C	175		
.187.		280187.12 C	187		
.20.		280/770.20.12 C	200		
.212.		280212.12 C	212		

Breiten-		Art. Nr. Komplettsatz					
Index		optional mit C-F	Profil	Bi			
.23.		28023.12	С	225			
.237.		280237.12	С	237			
.25.		280/770.25.12	С	250			
.262.		280262.12	С	262			
.28.	>	28028.12	С	275			
.29.	>	28029.12	C	287			
.30.		280/770.30.12	С	300			
.312.	>	280312.12	С	312			
.325.		280325.12	C	325			
.337.	>	280337.12	С	337			
.350.	>	280350.12	С	350			
.362.	>	280362.12	C	362			
.375.	>	280375.12	С	375			
.387.		280387.12	С	387			
.400.		280400.12	С	400			

4	Bi	+ 14	_	7 '			
Bestellbeispiel							
280. 770.	07.	12 C					
			Ontion	امما			



280.07. 12 Bei Einzelteil-Bestellung: 280.07. 1 Anschlusselement mit Bohrung 280.07. 2 Anschlusselement mit Bolzen

Komplettsatz für beide Enden:









Anschlusselement Anschlusselement Stahl, starr

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe untenstehenden Link

Weitere Features



Variantenreiche Innenaufteilung möglich

Mittellasche für extrem breite E-Ketten®

Erweiterungsbügel für dicke Schläuche