带跑偏肋头部驱动 3 槽型材(带轮直径 50mm)·标准型

■ 带跑偏肋头部驱动 3 槽型材 (带轮直径 50mm)·标准型





■定速/调速/变频型

	❶代号	类型		M 材质			⑤ 表面处理		
	0105	天王	型材	材 电机盖板 带轮固定座	型材	电机盖板	带轮固定座		
	PWTBB	宽度指定型		铝合金		表面阳极氧化	喷	涂	

产品特点: 自由定制化指定长宽, 可整面传输, 中负载, 弧面辊筒一直防跑偏。

■型材截面图







↑可使用 GB/T6170 规格的六角螺母。

ì	自加工	可变更电机安装位置	附带后装螺母
0	0代码	FZ	MB4
ā	示例图		指定螺母数量
详	细说明	指定方法: -FZ 电机反装仅头部驱动可指定	指定方法: _MB4 表示每条槽 4 个螺母

■整体尺寸图





*L≥340 时每个槽中均入了3个螺帽;在需要带螺帽插入用沉孔时,请通 过追加加工进行指定。

▲图中的尺寸为皮带规格 H (厚 0.8mm) 的尺寸。请注意,皮带厚度因皮带规 格而异。

订购编号示例

❶代号	-	2 B -	3 L	-	4 输出功率	-	5电压	-	6规格	-	♂齿轮头减速	-	8皮带规格	-	❷电机品牌选择	-	⑩追加工代码
PWTBB	_	B50 –	L600	-	W25	_	TA220	-	IM	-	125	-	Н	-	T	_	FZ

●代号	2 B	3 L		电机选择	¥	6	❸皮带规格	③ 电机品牌选择
U 105	2 B	⊌ L	4 输出功率	6电压	6规格	0 日北天	◎反带观恰	
PWTBB	50 ~ 300	240 ~ 3000	25 40 60 90 SA2	TA220 (单相)	IM (定速电机) SCM (速度控 制机)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50	Q(((())) (()) (()) (()) (()) (()) (())	A(松下电机) T(国产电机) J(精研电机)
				SA220 (三相)	INV(变频器)	▲输入功率为6时5~9不适用		- (1881 000)

⚠ 上述皮带厚度因皮带弯曲半径限制,适用于滚经为50mm,平皮带会因各生产商产生表面颜色色差及厚度公差。

■长度控制表

代号	В	L240 ~ 300	L305 ~ 500	L505 ~ 600	L605 ~ 800	L805 ~ 900	L905 ~ 3000
	50~100	•	•	•	•	•	•
	100~150	-	•	•	•	•	•
PWTBB	160~200	-	-	•	•	•	•
	210~250	_	-	-	-	•	•
	260~300	-	-	-	-	-	•

▲ "_" 无此规格